

＜アップデートの方法＞

■自己解凍形式でダウンロードする場合

1. 自己解凍形式のダウンロードボタンを押し、ダウンロードを行ってください。
2. ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、解凍してください。
解凍が完了すると、「75ET300U.exe」、「_Backup_」フォルダが作成されます。
3. 75ET 本体（以下、本体と記述します）の電源を切ります。データ収録を行っている場合は、停止ボタンを押して収録を停止してから電源を切ってください。
4. イジェクトボタンを押し、本体から CF カードを取り出します。
5. CF カード内にある 75ET300□.exe と _Backup_ フォルダを削除します。
※□には A～S までのアルファベットが表示されます。
注）上記以外のファイル（7xET.7xDA、7xET.7xPA、7xET.7xAA、7xET.7xCA）は削除しないようご注意ください。
6. 解凍した 75ET300U.exe と _Backup_ フォルダを CF カードにコピーします。
7. 6. の CF カードを本体に挿入します。
8. 本体に電源を投入します。

自己解凍形式のファイルがダウンロードできない場合は、Zip 圧縮形式をダウンロードしてください。

■Zip 圧縮形式でダウンロードする場合

1. Zip 圧縮形式のダウンロードボタンを押し、ダウンロードを行ってください。
2. ダウンロード後、拡張子 Zip の圧縮ファイルを展開できるツールを利用してセットアップファイルを解凍してください。解凍が完了すると、「75ET300U.exe」、「_Backup_」が作成されます。
3. 75ET 本体（以下、本体と記述します）の電源を切ります。データ収録を行っている場合は、停止ボタンを押して収録を停止してから電源を切ってください。
4. イジェクトボタンを押し、本体から CF カードを取り出します。
5. CF カード内にある 75ET300□.exe と _Backup_ フォルダを削除します。
※□には A～S までのアルファベットが表示されます。
注）上記以外のファイル（7xET.7xDA、7xET.7xPA、7xET.7xAA、7xET.7xCA）を削除しないようご注意ください。
6. 解凍した 75ET300U.exe と _Backup_ フォルダを CF カードにコピーします。
7. 6. の CF カードを本体に挿入します。
8. 本体に電源を投入します。

